

## **SENDER / MOTTAKER:**

- BR2vf – 2 vekselfunksjoner med 2 stk potensialfrie mekaniske rele

## **TEKNISKE DATA SENDER:**

- Mål: L x B x D 120 x 65 x 22 mm
- Vekt: 125 gram inkl. batteri og festeklype
- Effekt: 1 mW
- Vanntett kapsling med store betjeningsknapper, 25 mm
- Batterier: 2 stk AA alkaliske (1,5V per celle).
- Rekkevidde ca. 300 m
- Rød lampe som varsler når batteriene må skiftes, og grønn for sending
- Sender / mottaker kodes fortløpende i produksjonen med individuelle koder og frekvenser, 65535 koder og 16 kanaler i 2,4 GHz båndet.
- En sender kan verken styre eller forstyrre naboens fjernstyring av samme type og det kan brukes 16 fjernstyringer av denne type i samme rom.
- Kundespesifisert frontplate på bestilling

## **TEKNISKE DATA MOTTAKER:**

- Standard driftsspenning: 230 V AC/DC, 90 - 264 VAC (47 - 440Hz) eller 120 -370 VDC
- 6V, 12V, 24V eller 48V DC driftsspenning på bestilling. Beskyttet mot tilkopling med feil polaritet
- Valg med vender med 3 posisjoner; Momentan, Holde og Dobbel trykk
- 2 potensialfrie releer, max. 10 A vend 230V AC