

## **SENDER / MOTTAKER:**

4 standard typer

- TR 2 – 2 funksjoner + nødstop, en – hastighet
- TR 4 – 4 funksjoner + nødstop, en – hastighet
- TR 7 – 7 funksjoner + nødstop, en – hastighet eller 2 x 6, to hastigheter
- TR 2x6 – 2 x 6 funksjoner, to hastigheter

## **TEKNISKE DATA SENDER:**

- Mål: L x B x D 180 x 70 x 26 mm. D = 42 mm over gripekantene.
- Vekt: 300 gram inkl. ladbart batteri uten bærereim
- Effekt: 1 mW
- Vanntett og slagfast kapsling med store betjeningsknapper, 19 mm
- Sendetid ved 1 time bruk (kontinuerlig sending) per dag: 20 dager før ny opplading.
- Rekkevidde ca. 300 m
- Rød lampe som varsler når batteriet må lades, og grønn for sending
- SENDER / mottaker kodes fortløpende i produksjonen med individuelle koder og frekvenser, 65535 koder og 16 kanaler i 2,4 GHz båndet.
- En sender kan verken styre eller forstyrre naboens fjernstyring av samme type og det kan brukes 16 fjernstyringer av denne type i samme rom.

## **TEKNISKE DATA MOTTAKER:**

- Standard: 24 V AC, På bestilling 48 V AC.
- Ytre mål: L x B x D 130 x 130 x 60 mm
- Max. strøm ut: 1 A (solid state rele)