

## **SENDER / MOTTAKER:**

2 standard typer

- VR 2 – 2 funksjoner: TREKK og FRI
- VR 4 – 4 funksjoner: TREKK V, TREKK H, FRI V, FRI H. GASS automatisk på ved TREKK H/V

## **TEKNISKE DATA SENDER:**

- Mål: L x B x D 180 x 70 x 26 mm. D = 42 mm over gripekantene.
- Vekt: 300 gram inkl. ladbart batteri uten bærereim
- Effekt: 1 mW
- Vanntett og slagfast kapsling med store betjeningsknapper, 19 mm
- Sendetid ved 2 timer bruk (kontinuerlig sending) per dag: 10 dager før ny opplading.
- Rekkevidde ca. 300 m
- Rød lampe som varsler når batteriet må lades, og grønn for sending
- SENDER / mottaker kodes fortløpende i produksjonen med individuelle koder og frekvenser, 65535 koder og 16 kanaler i 2,4 GHz båndet.
- En sender kan verken styre eller forstyrre naboens fjernstyring av samme type og det kan brukes 16 fjernstyringer av denne type i samme rom.

## **TEKNISKE DATA MOTTAKER:**

- Standard: 12 V DC, Beskyttet mot tilkopling med feil polaritet
- Ytre mål: L x B x D 130 x 130 x 60 mm
- Max. strøm ut 8 A v/12 V DC (rele)